


ZTS-121M 连接 SurvCE 操作说明



1 全站仪设置

开机 → 菜单 → 参数设置 → 通讯设置，选择蓝牙。重启仪器不要切换其他界面。

2 控制端设置，使用 SurvCE 软件


2.1 蓝牙搜索并设置

(1) 进入设置 “Settings”，接着选择蓝牙 “Bluetooth”。




(2) 点击新增蓝牙设备 “Add new device”，控制端会搜索附近的蓝牙设备。然后进入蓝牙设备列表，选择此全站仪的设备(图片展示不一致，以实际为准)，ZTS-121M 的蓝牙名称为 “Sunway+仪器序列号”。


选择后点击下一步”Next”，然后输入配对码 Passcode: “1234”，点击下一步”Next”。



(3) 点击“COM Ports”，然后点击“New Outgoing Port”。



(4) 选择一个没有被占用的 COM 号后点击完成“Finish”。



2.2 SurvCE 软件设置

(1) 控制端运行 SurvCE 软件。


(2) 点击“Equip”，然后在界面中点击“1 Total Station”。



(3) 在 “Current” 界面， 选择 “Topcon Direct” → “GTS Series (non-motorize)” 模式。



(4) 切换至 “Comms” 界面，”Type”选择“Bluetooth”， ”BT Type”选择“Generic” for “BT Type”. “Port”选择之前设置的 COM 号。



2.3 使用 SurvCE 软件控制仪器测量

(1) 在“Survey”模块，点击 “Store Points” 选项。



(2) 点击左上角的[R]按钮，可以远程控制测量仪器，并显示测量结果和数据在屏幕上。

